


## Руководство пользователя

Модель.: Arax RXW-S30-Bir


### Характеристики

|                    |  |
|--------------------|--|
| Модель             | Arax RXW-S30-Bir                             |
| Матрица            | CMOS   |
| Разрешение         | 700Твл                                       |
| Тип сигнала        | PAL  |
| Кол-во пикселей    | 720 x 576                                    |
| Чувствительность   | 0Лк (При включенной ИК-подсветке)            |
| Объектив           | Фиксированный 3.6мм                          |
| ИК-фильтр          | Механический                                 |
| ИК-подсветка       | Расстояние 35м (36 $\varnothing$ 5 диода)    |
| Сигнал/шум         | Больше 50Дб (AGC выкл)                       |
| Развертка          | 2:1 Черезстрочная                            |
| Баланс белого      | Авто   |
| Электронный затвор | 1/50~1/100,000сек                            |
| Степень защиты     | IP66   |
| Видеовыход         | 1.0Vp-p Композитный, 75Ом                    |
| Питание            | DC12В(+/-15%), with IR 150mA without IR:80mA |
| Температура        | -45°C ~ 50°C                                 |
| Размеры            | 150mm(L)*85mm(W)*70mm(H)                     |
| Вес                | 550г   |



## ВНИМАНИЕ

Риск удара током  
НЕ ОТКРЫВАТЬ



**ВНИМАНИЕ:**  
Для уменьшение риска удара током,  
не открывать под напряжением.  
Предоставьте настройку и обслуживание  
квалифицированному персоналу.

### Вступление

Спасибо за покупку камеры видеонаблюдения Arax.  
**Перед началом работы с камерой, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию.**

### Обращаем ваше внимание

1. Для работы камеры необходимо **ПОСТОЯННОЕ** напряжение 12В(+/-15%).
2. Камера подключена с использованием правильного типа кабеля. Мы рекомендуем комбинированные типа КВК.
3. Не направляйте объектив на солнце или другой мощный источник света.
- 4. Рабочая температура камеры -45°C ~ 50°C!**



### Замечание по ремонту

Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно.  
Обратитесь к официальному дилеру.